MICROFONO INAL MANO SENNHEISER

XSW1-835-A



Receptor:
-Peso: Aprox. 340 g.
-Fuente de poder: 12 V DC nom. / 300 mA.
-Respuesta de frecuencia BF: de 50 a 16,000 Hz (Ð3 dB).
Microfono:
-Peso: Aprox. 245 g.
-Fuente de poder: 2 baterias tamano AA, 1.5 V.
-Respuesta de frecuencia BF: de 80 a 16,000 Hz.

-Marca: Sennheiser
-Modelo: XSW 1-835
-Dimensiones: Aprox. 200 x 42 x 127 mm.
-THD, distorsion armonica total: < 0.9 %.
-Patron de captacion: Cardioide.
-Relacion senal-ruido: > 103 dBA.
-Potencia de salida de RF: 10 mW.
-Ancho de banda de conmutacion: Hasta 24 MHz.
-Tiempo de operacion: Aprox. 10 horas.
-Modulacion: Banda ancha FM.
-Voltaje de salida: Conector de 1/4" (6.3 mm) (desbalanceado): +6 dBu, conector XLR (balanceado): +12 dBu.
-Armazon: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) resistente.
-Rango dinamico: Dinamico.
-Frecuencia: 8 bancos de frecuencia, cada uno con hasta 10 canales preestablecidos de fabrica.
-Sensibilidad: < 3 uV a 52 dB(A)rms S/N.
-Silenciador: Ajustable de 3 dBuV a 28 dBuV (combinado con Pilot Tone).
-Sincronizacion: 2.4 GHz, Baja energia OQPSK (solo activa durante la sincronizacion).
-Sensibilidad de entrada: 1.5 mV / Pa.
-Adjustment Range Transmitter: de 0 a -30 dB, ajustable en pasos de 10 dB.
-Audio adjustment range: 45 dB, ajustable en pasos de 5 dB.
-Line / Mic level: 20 dB, commutable.
-Rango de temperatura: Operacion: de 0¡C a +40¡C, almacenamiento: de Ð20¡C a +70¡C.
-Principio de receptor: Superheterodino de doble conversion.
-Principio Diversity: Diversity de antena conmutable via antenas internas.